

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/cq5020-analogov-osciloskop-20mhz-2-kanal-mcp-p-7435.html>



CQ5020 analogový osciloskop 20MHz / 2 kanál MCP

Včetně DPH	12 087 Kč
Bez DPH	9 989 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	1 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	117101
Výrobce	MCP

Popis produktu

Vlastnosti:

- Vysoká citlivost 1 mV / dz.
- Široký rozsah vertikální 20V / dz.
- Dualní zasuvka 20MHz / 30MHz synchronizace I TV
- Axis input
- Výstup Ch1

CRT	Typ	6"											
	Zakres wyświetlania	8 x 10dz. (1dz. = 10mm)											
	Napięcie przyspieszające	1.9kV (Cq5020) 2kV (CQ5030)											
	Intensywność i skupienie	Bezstopniowe na przednim panelu											
	Obrót w osi X	Regulowane na przednim panelu											
Odchylenie pionowe	Czułość i dokładność	5mV/dz. ~20V/dz. ± 3% 1mV/dz. ~2mV/dz. ± 5% 12 trybów kalibracyjnych w 1-2-5 sekwencjach. X 5 MAG tylko Ch1											
	Zakres regulacji	≥ 2.5:1											
	Szerokość pasma	DC(AC 10Hz) ~ 20MHz (CQ5020)/30MHz (Cq5030)											
	Czas narastania	≤ 17.5 ns (Cq5020) ≤12ns (Cq5030)											
	Impedancja wejściowa	Ok.. 1MΩ ± 3% 30pF ± 5pF											
	Sprzężenie	DC, GND, AC											
	Max. Napięcie wejściowe	400V (DC + Acpeak) na 1kHz lub mniej											
	Tryb pionowy	Ch1, Ch2, DUAL, (CHOP, ALT), ADD, Ch2 odwrotność											
Odchylenie poziome	Wyjście sygnałowe Ch1	25mV/dz. 50Ω 20Hz~10MHz (-3dB)											
	Przemiatanie	0.2 μs/dz. ~ 0.2s/dz. 19 trybów w 1-2-5 sekwencjach											
	Dokładność przemiatania	± 3%, ± 5% na x 10 MAG											
	Zakres regulacji	≤2.5:1											
	Wzmocnienie	X10 MAG											
System wyzwolenia	Max. Czas przemiatania	20ns/dz.											
	Tryb	AUTO, NORM, TV											
	Zasilanie	VERT-MODE, Ch1, EXT, LINE											
	Sprzężenie	AC											
	Polaryzacja	"+" lub "-"											
	Czułość wyzwalań	<table><tr><td>INT</td><td>10Hz-10MHz</td><td>10MHz-20MHz</td><td>20MHz-30MHz</td><td rowspan="2">TV Sync plus 1dz. Lub TV (EXT)</td></tr><tr><td>EXT</td><td>0.5dz. 0.2</td><td>1.5dz. 0.8</td><td>1.5dz. 0.2</td></tr></table>				INT	10Hz-10MHz	10MHz-20MHz	20MHz-30MHz	TV Sync plus 1dz. Lub TV (EXT)	EXT	0.5dz. 0.2	1.5dz. 0.8
INT	10Hz-10MHz	10MHz-20MHz	20MHz-30MHz	TV Sync plus 1dz. Lub TV (EXT)									
EXT	0.5dz. 0.2	1.5dz. 0.8	1.5dz. 0.2										
Tryb X-Y	Zewnętrzne wyzwalań	Impedancja wejściowa: 1MΩ ± 3% 25pF Max. Impedancja wejściowa: 400V											
	Wejście	X-axis Cq5020: DC ~ 500kHz Cq5030:DC ~ 1MHz											
	Czułość i dokładność	5mV/dz. ~20V/dz. ± 3%, 1mV/dz. ~ 2mV/dz. ± 5%											
	Szerokość pasma (-3dB)	Axis X: Cq5020: DC ~ 500kHz Cq5030: DC ~ 1MHz											
	Przesunięcie fazowe	≤3° lub mniej od DC do 50kHz											
Oś Z	Czułość	5V											
	Impedancja wejściowa	20kΩ ~ 30kΩ											
	Używany zakres	DC-2MHz											
	Max. napięcie wejściowe	30V (DC+ACpeak)											
Kalibracja	Sygnał	1kHz 0.5Vp-p falowanie prostokątne											
Zasilania		110~127V AC ± 10%, 220~240V AC ± 10%, 50Hz ± 2Hz/ 60Hz ± 2Hz											
Wymiary (W x H x D)		316mm x 132mm x 410mm											
Masa		7.8 kg											
Akcesoria		Instrukcja obsługi, bezpiecznik, kabel zasilający, sondy (2szt.)											