

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/kewmate2001a-multimetr-se-svorkami-100a-ac-dc-kyoritsu-p-19463.html>

KEWMATE2001A multimetr se svorkami 100A AC / DC Kyoritsu

Včetně DPH	5 685 Kč
Bez DPH	4 699 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	11 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	103955

Popis produktu

Vlastnosti:

- Automatická a manuální změna záměru
- Automatické vypínání
- Funkce HOLD (indikátor zastavení zobrazení)
- Ochranný kryt
- Příchytka klíče
- univerzální
- Resetování indikací před měřením DC - DCA ZERO ADJ

Specifikace:

- Displej: 3,5násobný LCD displej (3999)
- Barový graf: 33 segmů. 50x/s
- Odběr vzorků: 2,5x/s
- Rozsah měření stejnosměrného napětí: 0 ... 340 m / 3,4 / 34/340 / 600 V
- Přesnost měření stejnosměrného napětí: $\pm (1,5 \% + 4 \text{ číslice})$
- Rozsah měření střídavého napětí: 0 ... 3,3,4 / 34/340 / 600V
- Přesnost měření střídavého napětí: $\pm (1,5 \% + 5 \text{ číslic})$
- Rozsah měření stejnosměrného proudu: 0,1 ... 100 A.
- Přesnost měření stejnosměrného proudu: $\pm (2\% + 5 \text{ číslic})$
- Rozsah měření střídavého proudu: 0,1 ... 100 A.
- Přesnost měření střídavého proudu: $\pm (2\% + 5 \text{ číslic})$
- Rozsah měření odporu: 0,1 ... 340 / 3,4 / 34 k / 340 k / 3,4 M / 34 MΩ
- Přesnost měření odporu: $\pm (1 \% + 3 \text{ číslice})$ (0,1 ... 340 kΩ), $\pm (15 \% + 5 \text{ číslic})$ (34 MΩ), $\pm 5 \% + 5 \text{ číslic}$ (3,4 MΩ)
- Rozsah měření kmitočtu: 1 ... 3,4k / 10kHz (ACA měřítka), 1 ... 3,3k / 34k / 340kHz (měření ACV drátu)
- Přesnost měření kmitočtu: $\pm (0,1 \% + 1 \text{ číslice})$
- Zkouška nepřetržitosti: oliwický signál pro R
- Vstupní impedance pro střídavé napětí: 10MΩ/V
- Rozměry: 92 x 27 x 128 mm
- Hmotnost: 220g
- Napájení: 2 1,5V LR03 (AAA) baterie
- Splněné normy: EN61010 300V CAT III, EN61010 600V CAT II