

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/multifunkn-mi-elekrick-instalace-kyoritsu-kew6516bt-p-30358.html>

Multifunkční měřič elektrické instalace Kyoritsu KEW6516BT

Včetně DPH	50 933 Kč
Bez DPH	42 094 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	5 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	103988
Výrobce	Kyoritsu

Popis produktu

Popis:

- Měření ve třech snadných krocích
- Dálková měření.
- Velký displej.
- Anti-Trip Technology:
 - Měření impedance zkratové smyčky bez vybavení proudového chrániče.
 - Třívodičové měření metodou (L, N, PE) k zajištění nejvyšší přesnosti.
 - Měření dvouvodičovou metodou, např. Při absenci N vodiče (motory)
- Funkce HELP
- Rozlišení 0,001 Ω
- Široká škála testovaných chráničů RCD
- Test SPD
- Test PAT
- Komunikace
- Limit Zs / Ra

Izolační odpor:

Zkušební napětí 100 V:

- Rozsahy měření: 2.000/20.00/200.0M Ω (Automatický rozsah)
- Přesnost:
 - $\pm 2\% \text{ww} \pm 6c$ (2.000/20.00M Ω)
 - $\pm 5\% \text{ww} \pm 6c$ (200.0M Ω)
- Měřicí proud:
 - 1.0-1.2mA
 - @0.1M Ω
- Zkratový proud: 1.5mA max

Zkušební napětí 250V:

- Rozsahy měření: 2.000/20.00/200.0M Ω (Automatický rozsah)
- Přesnost:
 - $\pm 2\% \text{ww} \pm 6c$ (2.000/20.00M Ω)
 - $\pm 5\% \text{ww} \pm 6c$ (200.0M Ω)
- Měřicí proud:
 - 1.0-1.2mA
 - @0.25M Ω
- Zkratový proud: 1.5mA max

Zkušební napětí 500V:

- Rozsahy měření: 20.00/200.0/1000MΩ (Automatický rozsah)
- Přesnost:
 - $\pm 2\% \text{ww} \pm 6\text{c}$ (20.00/200.0MΩ)
 - $\pm 5\% \text{ww} \pm 6\text{c}$ (1000MΩ)
- Měřicí proud:
 - 1.0-1.2mA
 - @0.5MΩ
- Zkratový proud: 1.5mA max

Zkušební napětí 1000V:

- Rozsahy měření: 20.00/200.0/2000MΩ (Automatický rozsah)
- Přesnost:
 - $\pm 2\% \text{ww} \pm 6\text{c}$ (20.00/200.0MΩ)
 - $\pm 5\% \text{ww} \pm 6\text{c}$ (2000MΩ)
- Měřicí proud:
 - 1.0-1.2mA
 - @1MΩ
- Zkratový proud: 1.5mA max

Kontinuita:

- Rozsah: 20,00 / 200,0 / 2000Ω (automatický rozsah)
- Napětí na otevřených svorkách: 7-14V DC
- 200mA testovací proud: > 200mA (2Ω nebo méně)
- Zkušební proud 15 mA: 15 mA $\pm$ 3 mA (zkratovaný)
- Přesnost: $\pm 2\%$ w $\pm 8\text{c}$

Napětí:

- Rozsah: 300,0 / 600V (automatický rozsah)
- Rozsahy měření napětí: 2-600V
- Měřicí rozsahy Frekvence: 45-65 Hz
- Přesnost napětí: $\pm 2\%$ RH $\pm 4\text{C}$
- Frekvence přesnosti: $\pm 0,5\%$ RH $\pm 2\text{C}$

Sekvence fází:

- Jmenovité napětí: 48-600V (50 / 60Hz)
- Komentáře:
 - Zobrazí se správné pořadí. jako „1.2.3“
 - Zobrazí se obrácená sekvence. jako „3.2.1“

Uzemnění:

- Rozsah: 20.00/200.0/2000Ω (Autozakres)
- Přesnost :
 - $\pm 2\% \text{ww} \pm 0.08\Omega$ (20.00Ω)
 - $\pm 2\% \text{ww} \pm 3\text{c}$ (200.0/2000Ω)

Obecná informace:

- Splněné standardy: IEC 61010-1 CAT IV 300 V, CAT III 600 V Stupeň znečištění 2, IEC 61010-2-034, IEC 61557-1,2,3,4,5,6,7,10, IEC 60529 (IP40), IEC 61326 (EMC)
- Komunikace: USB, Bluetooth® 5.0 LE (Bluetooth® Low Energy) * 1, Android™ 5.0 nebo vyšší, iOS 10.0 nebo vyšší
- Napájení: baterie LR6 (AA) (1,5 V) - 8 ks
- Rozměry: 235 (Š) x 114 (H) x 136 (V) mm
- Hmotnost: 1300 g (s bateriemi)
- Standardní příslušenství: 7218A testovací kabel, 7281 (testovací kabel s dálkovým spouštěním), 7246 (testovací kabel), 7228A (testovací kabel pro napájení, uzemnění), 8041 (testovací sondy - 2 ks), 9084 (kryt), 9142 (pouzdro), 9151 (ramenní popruh), 9199 (ramenní popruh), 8ks baterií LR6 (AA), uživatelská příručka, 8212-USB (adaptér USB se softwarem KEW Report), certifikát o tovární kalibraci.
- Volitelné příslušenství: 8212-USB (USB adaptér se softwarem KEW Report) * 2, 8259 (Měřicí adaptéry), 7272 (Sada kabelů), 8017A (Rozšířená testovací sonda)