

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/radio-cb-alan-42ds-am-fm-digital-squelch-p-19254.html>

Rádío CB ALAN 42DS AM / FM DIGITAL SQUELCH

Včetně DPH	4 403 Kč
Bez DPH	3 639 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	14 kusy
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00997126
Výrobce	Inne

Popis produktu

LAN 42 MULTI je malé přenosné CB rádio s možností rychlého přizpůsobení do auta.

Vlastně je možné vidět nejlepší frekvenci jedné z několika evropských stanic.

Frekvenční syntéza implementovaná pomocí fázové smyčky PLL a spotřeba energie snižuje automatický úsporný systém.

Velký multifunkční podsvícený displej bude ilustrovat informace o provozních parametrech zařízení.

Externí volitelný mikrofon reproducer, který zlepšuje uživatelský komfort, lze připojit ke slotu příslušenství.

Ve kterých moderních technických řešeních bylo zajištěno jedinečné pohodlí při použití a vysoké Efektivita komunikace.

Vlastnosti:

- Q UP / Q DOWN rychlá změna kanálů co10
- Prohledávání automatického vyhledávání konverzací
- Rychlý výběr prioritního kanálu 9 (nouzový)
- Tlačítko DW umožňuje sledovat současně dva kanály
- Uzamknout zámek kláves
- H/L změna vysílacího výkonu 4/1 W
- Osvětlené ovládací prvky usnadňují ovládání rádia v noci
- Díky použití nejvyšší kvality materiálů, plošných obvodů odolných proti nárazům, monolitických integrovaných obvodů, PLL syntezátoru
- Midland 42 Plus Multi zaručuje roky bezproblémového provozu Technické specifikace:

Generální:

- Frekvenční rozah: 26,960-27,400 MHz
- Počet kanálů: 40 AM / FM
- Typy emisí: A3E (AM), F3E (FM)
- Řízení kmitočtu: fázová smyčka PLL
- Impedance antény: 50 ohmů
- Slovníček: 0,5 W / 8 Ohm
- Mikrofon: kapacitní
- Napájení: 7,2-13,2 Vdc
- Anténní zásuvka: 50 Ohm, BNC
- Rozměry: 30 (D) x 140 (V) x 70 (H) mm
- Hmotnost: 190 g bez baterií

Přijímač

- Systém příjmu: superheterodyn s trpí s dvojitou frekvencí
- Citlivost: 0,5uV (AM), 0,25 (FM) při 10dB SINAD
- Nepřímé frekvence: I ° IF: 10,695 MHz II ° IF: 455 KHz
- Odstup kanálů: 60 dB
- Potlačení částí zrcadlení: 60 dB

-
- Síla, jako jít ven. audio @ 10 % THD: 0,5 W @ 8 Ohmů
 - Zkreslení zvuku: 3% @
 - Frekvenční odezva: 400 Hz ÷ 2400 Hz
 - Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 100mA, 45mA režim SAVE zapnutý

Vysílač

- Výstupní výkon: 1 nebo 4 W přepnutý AM / FM
- Modulace: AM: 90 %, FM: 1,8 kHz ± 0,2 kHz
- Frekvenční odezva: 500 Hz ÷ 3 kHz
- Maximální spotřeba: 1100mA (žádná modulace)

V sadě:

- Rádio s rukojetí pro popruh
- Krátká spirálová anténa (20 cm)
- Kontejner s Baterií s nabíjecí zásuvkou
- Síťová nabíječka
- Baterie Kontejner pro
- Napájecí adaptér s výstupem pro externí anténu (50 Ohm UHF zásuvka)
- Uživatelská příručka
- CE prohlášení o shodě