

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/antnn-zesilova-12v-se-sluovaem-vhf-uhf-regulace-zisku-vhf-max-30db-uhf-max-36db-p-25182.html>



Anténní zesilovač 12V se slučovačem VHF + UHF, regulace zisku, VHF max 30dB, UHF max 36dB.

Včetně DPH	386 Kč
Bez DPH	319 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00748636

Popis produktu

Anténní zesilovač 12V se slučovačem VHF + UHF, regulace zisku, VHF max 30dB, UHF max 36dB.

2vstupový anténní zesilovač se slučovačem signálu z pásem VHF a UHF slouží k distribuci signálu v malých anténních instalacích. Vhodné pro stavbu anténní sestavy pro příjem programů z multiplexu MUX1, MUX2, MUX3 a MUX8. Ovládání úrovně zisku zvlášť pro pásma VHF a UHF. Instalace na anténní stožár, mimo budovu. Sada obsahuje kabelovou pásku pro montáž zesilovače na stožár. Zesilovač vyžaduje napájení přes anténní kabel připojený k výstupu F (DC 12 V 50 mA).

Vchody	UHF / VHF
Výstup	1
VHF frekvenční rozsah	174 - 230 MHz
Frekvenční rozsah UHF	470 - 790 MHz
Kanály	VHF: 6-12 UHF: 21-60
Frekvenční odezva	VHF / UHF
Nastavitelný zisk	VHF: max. 24 dB UHF: max. 26 dB
Impedance	75 ohmů
Impedance	75 ohmů
Konektory	F.