

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/bm162-slicov-kleov-mi-800a-ac-1000a-dc-trms-t-brymen-p-6317.html>

BM162 Číslicový klešťový měřič 800A AC / 1000A DC TRMS, T, Brymen

Včetně DPH	3 335 Kč
Bez DPH	2 757 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	4 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	102073
Výrobce	BRYMEN

Popis produktu

Výrobce

Typ měřicího přístroje

Max. průměr měřeného vodiče

Druh použitého zobrazovače

Vzorkování

Rozsah měření proudu DC

Přesnost měření proudu DC

Rozsah měření proudu AC

Přesnost měření proudu AC

Rozsah měření napětí DC

Přesnost měření napětí DC

Rozsah měření napětí AC

Přesnost měření napětí AC

Měření skutečné efektivní hodnoty

Rozsah měření odporu

Přesnost měření odporu

Rozsah měření kapacity

Přesnost měření kapacity

Test průchodnosti obvodu

Test diody

Rozměry

Hmotnost bez baterie

Zdroj napájení

Měření

Shoda s normou

Vlastnosti měřicích přístrojů:

- automatické a ruční přepínání rozsahů
- funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače)
- funkce MAX
- funkce relativního měření REL

Další informace

- Hmotnost brutto: 0.55 kg
- Záruka (měsíců): 12 / 24 msc

BRYMEN

číslicový klešťový měřič AC/DC

50mm

LCD 3,75-místný (4000)

3x/s

0...400/800/900/1000A

±(1,5% + 4 digitů)

400/800A

±(1,5% + 5 digitů)

400m/4/40/400/600V

±(0,5% + 3 digitů)

400m/4/40/400/600V

±(1% + 4 digitů)

True RMS

400/4k/40k/400k/4M/40MΩ

±(0,8% + 6 digitů)

50n/500n/5μ/50μ/500μ/3000μF

±(3,5% + 6 digitů)

akustický signál pro 10Ω

0,4mA, 1,6V

227 x 78 x 40mm

290g

2 baterie 1,5V LR03 (AAA)

napětí AC, napětí DC, kapacity, proud AC,

proudu DC, odporu

EN61010 600V CAT III