

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/bm805s-slicov-multimetr-lcd-3-75-mstn-4000-3xs-brymen-p-5200.html>

BM805s Číslicový multimetr LCD 3,75-místný (4000); 3x/s BRYMEN

Včetně DPH	2 350 Kč
Bez DPH	1 942 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	101 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00036825
Výrobce	BRYMEN

Popis produktu

Vlastnosti měřicích přístrojů:

- automatické a ruční přepínání rozsahů
- automatické vypínání
- funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače)
- funkce (podržení údaje zobrazovače)
- signalizace nesprávného připojení měřicích šňůr
- indikátor nízkého napětí baterie

Standardní vybavení:

- holster
- měřicí šňůry

Další informace

- Hmotnost s balení: 0.59 kg
- Záruka (měsíců): 12/24

Specifikace:

- Výrobce BRYMEN
- Typ měřicího přístroje číslicový multimetr
- Měření kmitočtu, napětí AC, napětí DC, kapacity, proud AC, proudu DC, odporu
- Typ použitého zobrazovače LCD 3,75-místný (4000)
- Vzorkování 3x/s
- Rozsah měření napětí DC 400m/4/40/400/1000V
- Přesnost měření napětí DC $\pm(0,5\% + 3 \text{ digitů})$
- Rozsah měření napětí AC 400m/4/40/400/1000V
- Přesnost měření napětí AC $\pm(1,5\% + 5 \text{ digitů})$
- Rozsah měření proudu DC 400μ/4000μ/40m/400m/4/10A
- Přesnost měření proudu DC $\pm(2\% + 5 \text{ digitů})$
- Rozsah měření proudu AC 400μ/4000μ/40m/400m/4/10A
- Přesnost měření proudu AC $\pm(2\% + 6 \text{ digitů})$
- Rozsah měření odporu 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
- Přesnost měření odporu $\pm(0,6\% + 4 \text{ digitů})$
- Rozsah měření kapacity 500n/5μ/50μ/500μ/3000μF
- Přesnost měření kapacity $\pm(3,5\% + 6 \text{ digitů})$
- Rozsah měření kmitočtu 5/50/500/5k/50k/500k/1MHz
- Přesnost měření kmitočtu $\pm(0,5\% + 4 \text{ digitů})$
- Test diody 0,25mA, 1,6V

-
- Test průchodnosti obvodu akustický signál pro 10Ω
 - Stupeň znečištění 2
 - Vnější rozměry (šíř. x hl. x výš.) 198 x 97 x 55mm
 - Hmotnost 396g
 - Zdroj napájení 2 baterie 1,5V LR03 (AAA)
 - Shoda s normou EN61010 1000V CAT II, EN61010 600V CAT III