

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/miernik-universalny-uni-t-ut131a-p-19929.html>



## Miernik uniwersalny Uni-T UT131A

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Včetně DPH           | <b>590 Kč</b>      |
| Bez DPH              | <b>487 Kč</b>      |
| Dostupnost           | <b>Na vyžádání</b> |
| Dostupnost na skladě | <b>161 kusy</b>    |
| Dodací lhůty:        | <b>3-5 dny</b>     |
| Katalogové číslo     | <b>001001732</b>   |

### Popis produktu

#### Zakresy pomiarowe

- Napięcie stałe DC: 200 mV / 2000 mV / 20 V / 200 V / 250 V  $\pm(0,5\%+2)$
- Napięcie zmienne AC: 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 250 V  $\pm(0,7\%+3)$
- Natężenie prądu stałego DC: 200  $\mu$ A / 2000  $\mu$ A / 20 mA / 200 mA / 2 A / 10 A  $\pm(1\%+2)$
- Natężenie prądu zmiennego AC: 200  $\mu$ A / 2000  $\mu$ A / 20 mA / 200 mA / 2 A / 10 A  $\pm(1,2\%+3)$
- Rezystancja: 200 Ohm / 2000 Ohm / 20 kOhm / 200 kOhm / 20 MOhm / 200 MOhm  $\pm(0,8\%+2)$
- Pojemność: 2 nF / 20 nF / 200 nF / 2  $\mu$ F / 20  $\mu$ F / 200  $\mu$ F / 2 mF  $\pm(4\%+8)$

#### Cechy i funkcje:

- Test diod
- Sprawdzanie ciągłości obwodu
- Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
- Zamrożenie ostatniego wskazania
- Pomiar wartości względnej
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Automatyczne wyłączanie
- Maksymalny odczyt: 2000
- Podświetlany ekran LCD

#### Ogólne:

- Impedancja wejściowa napięcia stałego: około 10 MOhm
- Zasilanie: bateria 2x bateria 1,5 V (R03)
- Rozmiar wyświetlacza: 48 x 16 mm
- Wymiary produktu: 134 x 77 x 47 mm
- Waga produktu: 206 g
- Akcesoria: Baterie, przewody pomiarowe, holster