

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/multimetr-pro-elektromobily-a-hybridy-bm2807cse-brymen-p-35913.html>



Multimetr pro elektromobily a hybridy BM2807CSE Brymen

Včetně DPH	3 525 Kč
Bez DPH	2 913 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	11 kus
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	102243
Výrobce	BRYMEN

Popis produktu

Multimetr pro elektromobily a hybridy BM2807CSE

Multimetr s přidavným stíněním EMI (elektromagnetické rušení), které výrazně snižuje dopad elektromagnetického pole na provoz přístroje a zvyšuje možnosti využití měřiče např. při opravách elektrických vozidel.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||**Specifikace:** |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

- Displej: 3 5/6 číslic, max. indikace: 6000
- Odběr vzorků: Nominální 5 krát/s
- Provozní teplota: -10°C ÷ 50°C
- Relativní vlhkost: Maximálně 80% k teplotě. 31 °C klesá lineárně na 50% při 50°C
- Pracovní nadmořská výška pod 2000 m nad mořem
- Teplota skladování: -20°C ÷ 60°C, relativní vlhkost
- Teplotní koeficient: 0,15x (specifikovaná přesnost) / °C pro teplotu. -10°C ÷ 18°C nebo 28°C ÷ 50°C, pokud není uvedeno jinak
- Režim měření: Skutečná efektivní hodnota
- Stupeň znečištění: 2
- Bezpečnost (kategorie měření): Dvojitá izolace podle IEC/UL/EN/BSEN 61010-1 Ed.3.1, IEC/UL/EN/ BSEN 61010-2-033 Ed.2.0, IEC/UL/EN/BSEN 61010- 031 Ed.2.0, CAT III 1000V AC/DC, CAT IV 600V AC/DC kategorie měření
- Přepětová ochrana 8 kV (1,2/50 μs)
- Elektromagnetická kompatibilita podle EN61326-1:2013
- Vstupní ochrany μA & mA: 0,63 A/1000V DC/AC, IR 10kA nebo lepší, Pojistka typu A: 11A/1000V DC/AC, IR 20kA nebo lepší, Pojistka typu V: 1100V DC/AC rms mV, Ω a další: 1000V DC/AC rms
- Vybití baterie Pod cca. 2,5 V
- Napájení: 1,5V AAA baterie – 2 ks.
- Typická spotřeba proudu 3,2 mA
- Spotřeba v režimu iAPO 10μA typická
- Automatické vypnutí (iAPO) Po cca. 32min volnoběh
- Rozměry (Š x H x V) 97x55x198mm (Š x H x V) (s pouzdrem)
- Hmotnost 430 g
- Vybavení: Testovací kabely (pár), uživatelská příručka Bkp60 – teplotní sonda typu K s dvojitou banánovou zástrčkou (pouze BM2807CSE)